



Raftákn

- ✗ Loftljós
- ✗ Vegljós
- ✓ Rofi
- ✓ Samrofi
- ✓ Krossrofi
- Prýstihappur t.d. fyrir dimma í töflu
- ✓ Tengill
- H Tenglar fyrir ofna
- F Fjarskipti-Loftnet
- Ledljós
- ✓ Hreyfiskynjari
- B Bjalla
- ✓ Jarbinding
- ✓ Rör upp
- Rör niður
- Dyrasími
- Dyrasími útistöð
- Töflur T-1
- Smáspegnut S-1

Almennar skýringar

Allar almennar rafagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vir. Málstraumur rafbúnaðar sé 10A. Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar, bruna- og þjófakerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum. Boðlagnir (sími, loftnet og tólvulagnir) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir. Undantekning er pégar tengill kemur við hlið rofa í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gólfí í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós. Óll tán eru táknaðir og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi- baðherb., vs, geymslu og í bílskúr eru 110sm. Hæð tengils fyrir eldavél er 40 sm og 15 sm frá skápi við hlið áætlaðs rýmis. Hæð tengistabár fyrir gufugleypí skal vera 170 sm hæð.

Hæð veggljosa er 180 sm. Hæð rofa er 110 sm. Hæð rofa við rúm er 80 sm. Hæð almennuma tengla er 20 sm. Hæð loftnets- og símatengla eru 20 sm.

Við ákvörðun hæðar vinnuljósá undir eða yfir eldhússkáum skal taka mið af innréttингateikningum. Almennt er hæð vinnuljósá frá 140 - 150 sm. Við nákvæma staðsettningu dós skal farið eftir smiða- og innréttингateikningum.

FL = Fjarskiptatenglar
B= Bjalla

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRÆTTI.

*Samp 64,22
Valdavætt Hötubær 2020510*

Sturla Snorsson rafvt.

Sýði-Hamrar 1 851 Hella S:6909060

H: St.Sn. Kt. 270140-4409

Dags. ágúst 2020 stullisnorra@gmail.com

Mál: 1: 50 Fullnaðarteikning

Blað 3 af 3

Blaðstærð A2

Borgarás 4 - Biskupstungum

Raflög
Grunnmynd

Verk 08-20-18